

FH Jena	Fachbereich Elektrotechnik/ Informationstechnik Formelsammlung Signalverarbeitung	Prof. Dr. F. Giesecke
---------	--	-----------------------

Wahrscheinlichkeitskenngrößen

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion: $p(x) = \frac{dF(x)}{dx}$

Verteilungsfunktion (Wahrscheinlichkeitsfunktion): $F(x) = \int_{-\infty}^x p(x) \cdot dx$

Auftrittswahrscheinlichkeit: $P(a \leq x \leq b) = \int_a^b p(x) \cdot dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [F(b + \varepsilon) - F(a - \varepsilon)]$

$$P(a \leq x_q \leq b) = \sum_{i=\frac{a}{q}}^{\frac{b}{q}} P(x_i = i \cdot q) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [F(b + \varepsilon) - F(a - \varepsilon)] \quad (\clubsuit)$$

Addition unabhängiger Signale bekannter Wahrscheinlichkeit

$$p(y) = p_1(x) * p_2(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} p_1(x) \cdot p_2(y - x) \cdot dx$$

$$P(y_i) = P_1(x_i) * P_2(x_i) = \sum_{j=-\infty}^{+\infty} P_1(x_j) \cdot P_2(y_i - x_j) \quad \text{mit } x_j = j \cdot q, \quad y_i = i \cdot q \quad (\clubsuit)$$

Polynom-Multiplikation (belieb. Quantisierung): $\sum_i [P(y_i) \cdot r^{y_i}] = \sum_j [P_1(x_j) \cdot r^{x_j}] \cdot \sum_k [P_2(x_k) \cdot r^{x_k}]$

Statistische Kenngrößen von Leistungssignalen

Gleichanteil/linearer Mittelwert: $\bar{x} = \frac{1}{T} \cdot \int_{t_1}^{t_1+T} x(t) \cdot dt = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=n_1}^{n_1+N-1} x(n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot p(x) \cdot dx$

$$\bar{x} = q \cdot \sum_{i=-\infty}^{+\infty} [i \cdot P(x_i = i \cdot q)] \quad (\clubsuit)$$

Gleichleistung:

$$P_{\bar{x}} = [\bar{x}]^2$$

mittlere Leistung/quad. Mittelwert: $P = \overline{x^2} = \frac{1}{T} \cdot \int_{t_1}^{t_1+T} x^2(t) \cdot dt = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=n_1}^{n_1+N-1} x^2(n) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot p(x) \cdot dx$

$$P = \overline{x^2} = q^2 \cdot \sum_{i=-\infty}^{+\infty} [i^2 \cdot P(x_i = i \cdot q)] \quad (\clubsuit)$$

Effektivwert:

$$x_{\text{eff}} = \sqrt{P} = \sqrt{\overline{x^2}}$$

Wechselleistung/Varianz:

$$P_{\sim} = \sigma^2 = \frac{1}{T} \cdot \int_{t_1}^{t_1+T} [x(t) - \bar{x}]^2 \cdot dt = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=n_1}^{n_1+N-1} [x(n) - \bar{x}]^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} [x_{(q)} - \bar{x}]^2 \cdot p(x) \cdot dx$$

$$P_{\sim} = \sigma^2 = \sum_{i=-\infty}^{+\infty} \left([i \cdot q - \bar{x}]^2 \cdot P(x_i = i \cdot q) \right) \quad (\clubsuit)$$

Standardabweichung:

$$\sigma = \sqrt{P_{\sim}} = \sqrt{\sigma^2}$$

Zusammenhang der Leistungen:

$$P = \overline{x^2} = P_{\bar{x}} + P_{\sim} = [\bar{x}]^2 + \sigma^2$$

(♣) bei äquidistanter Quantisierung auch anwendbar

Statistische Kenngrößen von Energiesignalen

Impulsmoment:
$$m_{i1} = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)$$

Energie:
$$E = m_{i2} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) \cdot dt = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x^2(n)$$

Ermittlung Anteile:

gerader Anteil:
$$u_g(t) = \frac{u(t) + u(-t)}{2} \quad \text{bzw.} \quad x_g(n) = \frac{x(n) + x(-n)}{2}$$

ungerader Anteil:
$$u_u(t) = \frac{u(t) - u(-t)}{2} \quad \text{bzw.} \quad x_u(n) = \frac{x(n) - x(-n)}{2}$$

Transformationsvorschrift der Fourier-Transformation

$$u(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} U(f) \cdot e^{j2\pi f t} \cdot df \quad \text{FT} \quad U(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} u(t) \cdot e^{-j2\pi f t} \cdot dt$$

Korrespondenzen der Fourier-Transformation

$$u(t) = \begin{cases} U_0 & \text{für } -\frac{T}{2} \leq t \leq +\frac{T}{2} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{FT} \quad U(f) = U_0 \cdot T \cdot \text{si}(\pi T f)$$

$$u(t) = U_0 \cdot \text{si}\left(\frac{\pi}{T} \cdot t\right) \quad \text{FT} \quad U(f) = \begin{cases} U_0 \cdot T & \text{für } -\frac{1}{2T} \leq f \leq +\frac{1}{2T} \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$u(t) = U_0 \quad \text{FT} \quad U(f) = U_0 \cdot \delta(f)$$

$$u(t) = U_0 \cdot e^{j2\pi f_0 t} \quad \text{FT} \quad U(f) = U_0 \cdot \delta(f - f_0)$$

$$u(t) = U_0 \cdot \cos(2\pi f_0 t) \quad \text{FT} \quad U(f) = \frac{U_0}{2} \cdot \delta(f + f_0) + \frac{U_0}{2} \cdot \delta(f - f_0)$$

$$u(t) = U_0 \cdot \sin(2\pi f_0 t) \quad \text{FT} \quad U(f) = j \frac{U_0}{2} \cdot \delta(f + f_0) - j \frac{U_0}{2} \cdot \delta(f - f_0)$$

Abtastung im Zeitbereich/Periodifizierung im Frequenzbereich

$$A\{u(t)\} = u(t) \cdot \text{III}_A(t) = u(t) \cdot t_A \cdot \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - n \cdot t_A) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} u(n \cdot t_A) \cdot t_A \cdot \delta(t - n \cdot t_A)$$

FT

$$P\{U(f)\} = U(f) * \text{III}_P(f) = U(f) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - k \cdot f_P) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} U(f - k \cdot f_P) \quad \text{mit } f_P = \frac{1}{t_A}, n, k \text{ ganzzahlig}$$

Periodifizierung im Zeitbereich/Abtastung im Frequenzbereich

$$u(t)_P = P\{u_T(t)\} = u_T(t) * \text{III}_P(t) = u_T(t) * \sum_{m=-\infty}^{+\infty} \delta(t - m \cdot t_P) = \sum_{m=-\infty}^{+\infty} u_T(t - m \cdot t_P)$$

FT

$$U(f)_A = A\{U_T(f)\} = U_T(f) \cdot \text{III}_A(f) = U_T(f) \cdot f_A \cdot \sum_{\mu=-\infty}^{+\infty} \delta(f - \mu \cdot f_A)$$

$$= \sum_{\mu=-\infty}^{+\infty} U_T(\mu \cdot f_A) \cdot f_A \cdot \delta(f - \mu \cdot f_A) \quad \text{mit } f_A = \frac{1}{t_P}, m, \mu \text{ ganzzahlig}$$